


MANUAL DO USUÁRIO

RGBW 4 em 1 – Led Par

JKL- 1812



Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e
guarde-o para futuras pesquisas.



ATENÇÃO: Por favor leia o manual do usuário cuidadosamente, ele contém informações importantes sobre instalação, operação e manutenção

CARACTERÍSTICAS

Tensão: AC110-230V 50/60Hz

Potência: 120W

Fonte de luz: 18* 12W 4 em 1

4 Modos de Operação: Funcionamento Automático, DMX, Sound Active, Master/Slave

Som controlado via microfone embutido

Tamanho da embalagem: 29 x 27 x 27cm

Peso: 2,5kgs

FUNÇÃO

Canais DMX

Modo	Função	Valor
1	Dimmer Vermelho	000 – 255 (1% ~100%)
2	Dimmer Verde	000 – 255 (1% ~100%)
3	Dimmer Azul	000 – 255 (1% ~100%)
4	Dimmer Branco	000 – 255 (1% ~100%)

7 Canais

Modo	Função	Valor
1	Todos os Dimmer	000 – 255
2	Dimmer Vermelho	000 – 255 (1% ~100%)
3	Dimmer Verde	000 – 255 (1% ~100%)
4	Dimmer Azul	000 – 255 (1% ~100%)
5	Dimmer Branco	000 – 255 (1% ~100%)
6	Modo Strobe	000 – 000 Strobe Desligado 001 – 255 Strobe lento para rápido (1% ~100%)
7	Modo Show	000 – 000 Desligado 001 – 119 Cores 1 ~ 12 120 – 189 Fade lento para rápido 190 – 239 Modo Auto lento para rápido 240 – 255 Sound Active (com Ch7)

Display de LED

Configuração do Endereço DMX	ADDR	Configuração Manual 1 ~ 512		
Modo Canal	CHMD	Modos 4CH / 7CH		
Modo Master/Slave	SLMD	Master-Slave		
SHND		AUTO	SP1... SP8 (Velocidade Auto)	
		FADE	SP1... SP8 (Velocidade Fade)	
		COR	Cor 1... Cor 2	
			Nanu	Vermelho (0 – 255)
				Verde (0 – 255)
Azul (0 – 255)				
Branco (0 – 255)				
Cor Dimmer	NADL	D000 -- d2550		
Teste Auto	TEST	R, G, B, W, A, Auto checagem das cores		
Versão do Software	V12	0 – 9999 (tempo do dispositivo)		

e Tempo do Aparelho		
------------------------	--	--

O botão Modo exerce a função de atalho, quando você seleciona confirme um Modo, se na sequência pressionar o botão por 2 segundos você acessará rapidamente. Caso contrário, entrará automaticamente a função selecionada após 20s.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Cuidado na operação desse aparelho, ele possui um alto voltagem e pode causar choques elétricos severos ao tocos os fios.

Este aparelho sai de fábrica em perfeitas condições de funcionamento, para manter é necessário que você siga esse Manual do Usuário.

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A Led Light Indústria e Comércio Importação e Exportação assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da JK LIGHT
- Cobertura da Garantia: a JK LIGHT dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A JK LIGHT não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da JK LIGHT.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a JK LIGHT poderá substituir o produto por um modelo similar, sem bônus para o cliente.

A JK LIGHT não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.



(48) 3028 7778

contato@ledlaserlight.com.br
www.ledlaserlight.com.br

