


MANUAL DO USUÁRIO

Light Source 9* 18W – Led 6 em 1 RGBAW+UV

JKL - 918IP



Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e
guarde-o para futuras pesquisas.



ATENÇÃO: Por favor leia o manual do usuário cuidadosamente, ele contém informações importantes sobre instalação, operação e manutenção

CARACTERÍSTICAS

Tensão: AC110-240V 50/60Hz

Potência: 100W

Fonte de luz: 9* 18W LED 6 em 1 RGBAW + UV

4 Modos de Operação: Funcionamento Automático, DMX, Sound Active, Master/Slave

Som controlado via microfone embutido

Canais DMX Seleccionáveis 3CH / 6CH / 13CH

Tamanho da embalagem: cm

Peso: kgs

CONTROLE

Instrução de exibição de menu

Configuração do Canal DMX	ADDR	Endereço DMX (0-512)		
Modo Canal	CHMD	3CH / 6CH / 13CH		
Modo Master/Slave	SLMD	Master-Slave		
Modo Show	SHMD	SOUN	S1, S2, S3 (Modo Som)	
		AUTO	SP1... SP8 (Velocidade Auto)	
		FADE	SP1... SP8 (Velocidade Fade)	
	COR	Manu	Cor 1... Cor 2	
			R 0 – 255	
			G 0 – 255	
			B 0 – 255	
		W 0 – 255		
		A 0 – 255		
		UV 0 – 255		
Dimmer Manual	MADL	D000 -- d2550 – 2		
Teste Auto	TEST	R, G, B, W, A, UV e mix de cores		
Versão do Software e Tempo do Aparelho	V12	0 – 9999 (tempo do dispositivo)		

Instruções MDX

3 Canais

Canal	Valor	Descrição da Função
CH1	0	Fechado
	1 - 255	Todos os Dimmer
CH2	0	Fechado
	1 - 255	Strobe lento para rápido
CH3	0	Fechado
	1 - 255	R, G, B, W, A, e velocidade lento para rápido das 32 cores

6 Canais

Canal	Valor	Cor
CH1	0	Fechado
	1 - 255	Dimmer Vermelho
CH2	0	Fechado
	1 - 255	Dimmer Verde
CH3	0	Fechado
	1 - 255	Dimmer Azul
CH4	0	Fechado
	1 - 255	Dimmer Âmbar
CH5	0	Fechado
	1 - 255	Dimmer Branco
CH6	0	Fechado
	1 - 255	Dimmer UV

13 Canais

Canal	Valor	Cor
CH1	0	Fechado
	1 - 255	Todos os Dimmer
CH2	0	Fechado
	1 - 255	Strobe lento para rápido
CH3	0	Fechado
	1 - 255	Dimmer Vermelho
CH4	0	Fechado
	1 - 255	Dimmer Verde
CH5	0	Fechado
	1 - 255	Dimmer Azul
CH6	0	Fechado
	1 - 255	Dimmer Âmbar
CH7	0	Fechado
	1 - 255	Dimmer Branco
CH8	0	Fechado
	1 - 255	Dimmer UV
CH9	0	Fechado
	1 - 255	Escolher o efeito de mix de cores
CH10	0	Fechado
	1 - 255	Velocidade do efeito mix de cores
CH11	0	Fechado
	1 - 255	Fade mix de cor
CH12	0	Fechado
	1 - 255	Velocidade do Fade mix de cores
CH13	0	Fechado
	1 - 255	Controle do Som

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A Led Light Indústria e Comércio Importação e Exportação assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da JK LIGHT
- Cobertura da Garantia: a JK LIGHT dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A JK LIGHT não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da JK LIGHT.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a JK LIGHT poderá substituir o produto por um modelo similar, sem bônus para o cliente.

A JK LIGHT não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.



(48) 3028 7778
contato@ledlaserlight.com.br
www.ledlaserlight.com.br

