

MANUAL DO USUÁRIO

12 WATT 4 EM 1 RGBW 18 PCS

HIGH POWER LED ALUMINUM PAR LIGHT


MKP – 1812QU



MakPro

STAGE LIGHT

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e
guarde-o para futuras pesquisas.



1. Agradecimento

Obrigado por adquirir nosso produto LED, somos orgulhosos de oferecer dispositivos práticos, com design atemporal, com um bom projeto de circuitos de baixo consumo de energia, alto brilho e bom efeito decorativo pode ser usado para palco ao ar livre, construções, ambientes internos e muitos outros.

Este produto pode ser usado em ambientes de eletricidades de 90-150V. As lâmpadas apropriadas são de 18 pcs, 12 watt, 4 em 1 RGBW com poder ultra-brilhante de díodos, mas o seu brilho é compátivel com 500 watt. Com luz bulbo de emissão normal de luz, não há necessidade de instalar papel de cor ou a modificador de cor, os diodos emissores de luz vermelha, verde e azul podem ser misturados, resultando em sete tipos de cores e centenas de cores diferentes. A cor brilhante e a iluminação podem ser ajustados pela luz. Não possui a custosa caixa de silicone e com uma utilização normal a vida útil da lâmpada pode ser superior a três anos.

Durante a utilizar, a lâmpada gera de calor, sendo assim estritamente proibido toca-la, para evitar queimaduras. Para evitar o superaquecimento utilize em ambientes entre 5°C a 45°C. Depois de desligar o produto da fonte de energia, aguarde 20 minutos, deixe-o esfriar completamente antes de manipula-lo. As lâmpadas deve ser instalada em um local bem ventilado. O feixe de luz não deve ser obstruído por objetos. Instale as lâmpadas com 1 metro de distância de demais objetos, principalmente materiais explosivos, inflamáveis ou alterações químicas que podem ocorrer quando exposto ao calor itens.

O aparelho conta com um circuito de alta tensão, por isso é proibido a operação ou manutenção por profissionais não qualificados. Não abra a tampa da lâmpada, para evitar choque elétrico.

Antes de conectar o aparelho a energia elétrica, sempre verifique a integridade do corpo da lâmpada, do cabo de alimentação e as suas ligações, dos plugues, etc. para garantir que seu cabo de alimentação continue intacto, instale-o em locais seguros e longe do acesso de outras pessoas, cabos danificados podem levar a fugas de energia, resultando em graves acidentes.

2. Operação do Painel Display

Pressione START para entrar no menu principal, pressione UP (ligar) DOWN (próximo) para selecionar o sub-menu, e então pressione ENTER para confirmar.

Display LED de configuração do MENU

A001	→	A512	→	Endereç
P01	→	P50	→	Auto Run
So01	→	So02	→	Som
HOST()	→	SLAV	→	Master-
r001	→	r255	→	Red
G001	→	G255	→	Green
b001	→	b255	→	Blue
W001	→	W255	→	White



声控




联接



程序



DMX
512



自走程序



MANUL UP DOWN ENTER
菜单 上 下 确定

3. Lista de Canais DMX

CANAIS	VALOR	FUNÇÃO
Canal 1	0--255	R G B W Tune ON/OFF, escurecimento total
Canal 2	0--255	Vermelho (0%--100%) verde duradouro iluminado, escuro para claro
Canal 3	0--255	Verde (0%--100%) verde duradouro iluminado, escuro para claro
Canal 4	0--255	Azuk (0%--100%) verde duradouro iluminado, escuro para claro
Canal 5	0--255	Branco (0%--100%) verde duradouro iluminado, escuro para claro
Canal 6	0--255	Strobe lento para rápido
Canal 7	0--255	CH8 Velocidade (lento para rápido)
Canal 8	0--5	Ligar CH1-CH5
	6--69	Três mudanças de pulso de cor
	70--129	Sete cores mudança de salto
	130--189	Sete cores gradiente
	190--249	RGB Chase
	250--255	Som Ligado

4. Configuração Master Slave

Dois ou mais dispositivos dos mesmos conjuntos de lâmpadas com conexões de cabos de sinal de 3 pinos.

Impor qualquer um HOST para o programa de demonstração ou uma mudança gradual, mudança de salto, outros dispositivos devem ser definidos para receber A001. Exemplo de endereço: um é P50, outros A001.

5. Referências Técnicas

Modo de alimentação: AC240V / 200W

Ventilador: 24V

PCB Board: 24V

Canais: Controle de canal 8 DMX512

Controle de voz

Procedimento Built-In

Controle Master Slave

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A The Best Sonorizações assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da The Best Som violado
- Cobertura da Garantia: a The Best Som dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A The Best Som não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da The Best Som.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a The Best Som poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente.

A The Best Som não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.



(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com

www.thebestsomperformance.com

Mak Pro



STAGE LIGHT